Otennlux®

Otennlux Lighting Technology Co.,LTD

Светильник светодиодный
Серия ESLED

CE LED Long-life

Особенности

- Легкая установка и низкие эксплуатационные расходы.
- Специальная структура оптики обеспечивает равномерное распределение света и отсутствие мерцания.
- Зеленая защита окружающей среды, отсутствует эффекта стробоскопного мигания, отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучения .

Внимание

- К разборке светильника может быть допущен только квалифицированный персонал.


Сфера применения

Применимо для электрических шкафов, оборудования для печати, для установки в лабораториях, на конвейерных лентах, и в любых других местах, где требуется локальное освещение

Обозначение

Серия	Мощность		Источник питания, цвет свечения		
ESLED-1	10	-	1		
	3=3Вт		1=	24V DC	6000K～6500K
	5=5Вт		2=	24V DC	4000K～4500K
	8=8Вт				
	10=10Вт				

Размеры



Температура свечения

Цвет	Температура свечения	Последняя цифра в обозначении
Холодный белый свет	6000K～6500K	1
Теплый белый свет	4000K～4500K	2

Спецификация

Внешний вид



Ширина/Высота, мм	35/15,5	Корпус	Алюминиевый сплав
Срок службы	50000 часов	Стекло	Прозрачное
Цвет свечения	Белый/ теплый белый	Источник света	Одноцветный светодиод
Рабочее положение	На основании	Диммер	Отсутствует
Степень защиты	IP20	Длина шнура	1,5 м
Расстояние между крепежными отверстиями, мм	22/5		
Напряжение	DC 24В		
Температура свечения	6000K～6500K белый/4000K～4500K теплый белый		
Место установки	Промышленное оборудование		

Модель	Мощность	L(мм)	Ном.	Напряжение, В	Темп. свечения
ESLED-103-□	3Вт	150	1	24 DC	6000K～6500K
ESLED-105-□	6Вт	220			
ESLED-108-□	9Вт	300	2	24 DC	4000K～4500K
ESLED-110-□	12Вт	400			

Световой поток >120 Л/Вт


Схема крепления

Указания по эксплуатации

- Для обеспечения указанного срока службы следите за напряжением питания.
- Напряжение питания не должно колебаться свыше ±5%;
- При использовании светильника в химической среде возможна деформация корпуса или выгорание цвета краски;
- Во избежание разрушения частей светильника не прикладывайте чрезмерных усилий к нему при эксплуатации;
- Во избежание выхода из строя светильника не перегибайте шнур питания

Схема подключения

24V DC



Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Метод устранения
Светильник не работает	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения
Светодиод не светится	Отказ светодиода	Замените светодиод
Длительное мерцание света	Напряжение питания ниже рекомендуемого	Проверьте напряжение питания

M12 коннектор - 4 контакта



#1 коричневый провод = + 24В DC
#2 белый провод = не подключен
#3 синий провод = отрицательный контакт
#4 черный провод = не подключен

M12 коннектор - 5 контактов



#1 коричневый провод = + 24В DC
#2 белый провод = не подключен
#3 синий провод = отрицательный контакт
#4 черный провод = не подключен
#5 серый провод = не подключен